

ET-SunCharger

Brugervejledning

ET-SunCharger er designet til at kontrollere opladningen af batteriet samt styre spændingen og strømmen fra ET-SunPower. ET-SunCharger må kun bruges sammen med ET-SunPower og ikke med andre typer solpaneler.

ET-SunCharger kan styre op til 6 stk. ET-SunPower paneler.

Tekniske data:

Min./Max. Temperatur	-10°C ~ +42°C	Fugtighed	Max. 80% Rh
Max. Spænding	22Vdc	Max. strøm	7 Amp.
Afladning beskyttelse	10,5V (0,5V)	Ladebeskyttelse	14V (+0,5V)

Advarsel:

+ (plus) og - (minus) SKAL forbindes korrekt. Ledningerne fra (1) batteri eller (3) load må ikke kortsluttes.

ET-SunCharger kan trække op til max. 6 solpaneler af typen ET-SunPower, (2)

Lampeudgangen (3) må max. belastes med 6Amp. (72Watt)

